



25685

# Iluminación de emergencia 100 Lúmenes con sensor

## PRESENTACIÓN



La luminaria 100 lúmenes con sensor de movimiento fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia (aclaramiento). Ofrece 3 funciones: luminaria, sensor de movimiento e iluminación de emergencia. Utilizada en escaleras, rutas de escape, residencias, pasillos, hoteles, supermercados, oficinas, entre otros.

Cuenta con batería de Ni-Cd que tiene una vida útil duradera, no derrama, y es ecológicamente correcta. El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

## INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo Luminoso Máximo	100 Lúmenes
Cantidad de LEDs	15 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Selector Flujo Máximo y Mínimo	No
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	2 W (Standby) / 4 W (Cargando)
Autonomía	1,5 Horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	25 m <sup>2</sup>
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grau de Proteção	IP20
Peso	210 g
Alcance del sensor de movimiento	Distancia de 5m y ángulo de 90°
Tiempo del encendido	56s
Utilización	Botón ON para encendido a través del sensor o solamente iluminación de emergencia.
Dimensiones	85x46.5x160 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año

## INSTRUCCIONES DE USO

1 - Poner el selector en posición OFF;

2 - Introduzca el enchufe en la toma de corriente y cargue la batería durante al menos 48 horas;

3 - Después de la carga total, poner el selector en la posición ON.

Recomendamos que a cada 3 meses sea descargada al 100% la batería para prolongar y mantener la durabilidad y la vida útil. Siga las instrucciones mencionadas anteriormente.

Recomendaciones de garantía: No modificar físicamente el producto.

Ej.: Corte del enchufe, no intentar abrir el producto, intercambio de piezas, entre otros.



Es más que seguridad,  
es SeguriMAX.

+55 (47) 3703-1888

[www.segurimax.com](http://www.segurimax.com)

Av. Constituyente 1.467, piso 20 of. 2002  
Torre El Gaucho - Montevideo - Uruguay -  
Código Postal - 11.200